VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SAND BLASTER CABINET

MODEL: LZBP-VI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAND BLASTER CABINET

MODEL: LZBP-VI



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety instructions



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Notice: Any blast cabinet will produce a powerful flow of abrasive particles. To avoid personal injury or property damage study this Manual thoroughly before assembling, operating or servicing this blast cabinet.
Please read instructions before operating the blasting system!
Failure to follow these instructions could result in operator injury as well as damage to the blasting system.

1. ELECTRICAL SAFETY

REGARDING DIRECT MAINS POWER USE WITH THE TRANSFORMER PLUG.

WARNING! It is the user's responsibility to read, understand and comply with the following electrical instructions.

You must ensure the risk of electric shock is minimized by the installation of appropriate safety devices. An RCCB (Residual Current Circuit Breaker) should be incorporated in the main distribution board. We also recommend that an RCD (Residual Current Device) is used with all electrical products, particularly portable equipment which is plugged into an electrical supply not protected by an RCCB.

You must also read and understand the following instructions concerning electrical safety.

1.1 The Electricity At Work Act 1989 requires all portable electrical appliances, if used on business premises, to be tested by a qualified electrician, using a Portable Appliance Tester (PAT) at least once a year.

1.2. The Health & Safety at Work Act 1974 makes owners of electrical appliances responsible for the safe condition of the appliance and the safety of the appliance operator. If in any doubt about electrical safety, contact a qualified electrician.

1.3. You must ensure that you:

√ Inspect the transformer plug, cable, and plug for wear and damage to ensure items are safe before connecting to the mains power supply. If any parts are worn

or damaged DO NOT use the transformer and immediately replace it or contact a qualified electrician.

√ Ensure cables are always protected against short circuit and overload.

√ Important: Check that the voltage marked on the transformer plug is the same as the power supply to be used.

√ Uncoil the lead from the transformer before use.

× DO NOT attempt to pull the transformer plug from the mains socket by the lead.

× DO NOT use any other type of transformer with the cabinet.

× DO NOT try to open or dis-assemble the transformer plug or charging base.

× DO NOT use the transformer plug to power any other electrical item.

× DO NOT get the transformer wet, or use in wet, damp conditions (for indoor use only).

WARNING! NEVER substitute the standard 2 pin plug, or any other type of plug, for the transformer plug.

2 GENERAL SAFETY

WARNING! Ensure Health & Safety, government and local authority regulations relating to the use of shot blasting are adhered to when using this equipment. Familiarize yourself with the applications, limitations and potential hazards peculiar to the cabinet.

WARNING! Disconnect the cabinet from the mains power and air supply before attempting to change accessories or carry out any servicing or maintenance.

√ Maintain the cabinet in good condition. Replace or repair damaged parts. Use genuine parts only. Unauthorized parts may be dangerous and will invalidate the warranty.

√ Locate cabinet in a suitable work area and keep area clean, tidy and free from unrelated materials. Ensure there is adequate lighting.

√ Use only dry abrasives such as proprietary brands of glass beads, silicon carbide, aluminum oxide and silica sand. Never use fluids or mix fluids with another media in the unit.

WARNING! Always wear approved eye or face and ear protection when operating

the cabinet.

√ Keep the units top lid closed and secured when in use.

WARNING! Ensure correct air pressure is maintained and not exceeded.

√ Always keep the blast nozzle directed at the work piece. Never operate the gun outside the unit and always use the cabinet with the top lid closed.

√ Regularly check that the exhaust vent at the back of the cabinet is clear and not blocked and that there is sufficient space between the cabinet and any wall.

√ Ensure the floor is clean and free from blasting media spillage. Wear non-slip shoes.

√ Remove ill-fitting clothing. Remove ties, watches, rings, and other loose jewelry and contain and/or tie back long hair.

√ Keep children and non-essential persons away from the work area.

× DO NOT use the cabinet for a task it is not designed to perform.

× DO NOT operate the cabinet if any parts are damaged or missing as this may cause failure and/or personal injury.

× DO NOT operate the cabinet with the top access lid (transparent top lid “1”) open.

× DO NOT stand on the cabinet.

× DO NOT get the cabinet wet or use in damp or wet locations or areas where there is condensation.

× DO NOT operate the cabinet when you are tired or under the influence of alcohol, drugs or intoxicating medication.

× DO NOT leave the cabinet operating unattended.

√ When not in use disconnect from the electrical mains and the air supply.

NOTE! We strongly recommend that a suitable dust extraction system is used with this unit.

If dust extraction is not used, media may be forced out of the joints as pressure builds up. You can alleviate this to some extent by removing the round blanking plug situated on the upper left corner at the rear of the tank when viewed from the front. This however will not substitute a suitable dust extraction system.

Technical Parameters

Voltage: 120V~ 60HZ / 220-240V~ 50HZ

Power: 10W Pressure: 4kg

Sand particle size: 100 -120 mesh

Use Method

1. Plug and insert each pipe connector firmly.

2. Insert the power cord and foot switch cable into each outlet, and connect the power supply

3. Unscrew the caps of sand cans and pour into the sand, within half of the height of the tank, otherwise the effect of sandblasting will be affected.

4. Step down the foot switch, adjust the pressure regulator, and the machine can work when the pressure higher than 4 kg. Adjust the changing- direction controller left or right

5. When cleaning the left sand of machine unscrew it directly below, and lift the machine up, and the sand will naturally flow out from the screw hole.

Stoppage and Solutions

1. The sand coming out is not good.

Please check whether the pressure is above 4kg, adjust the pressure regulator first, and then check that there is too much or too little sand poured in the tank. When the pressure gauge shows pressure, but the pen does not work, it has been blocked, please screw down the lock master of the pen for cleaning, then step on the foot switch to gas, and finally twist the lock master.

Cautions

1. Power outlets must be firmly grounded

2. When installing the sand cans cover, twist and do not leak the sand. Do not exert too hard to damage the thread cup cover.

3. We must pay attention to the dust cleaning at any time in the use of the equipment, otherwise it will cause poor contact with some electrical appliances and affect the normal use

4. The storage of sand should not be more than half of the volume of the sand tank to achieve the best results.

5. Used sand shall not be reused to avoid the blockage of the air road.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 . P.R. China
E-mail: support@vevor.com .
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road , Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

Made In China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique : www.vevor.com/support

CABINE DE SABLAGE

MODÈLE : LZBP-VI

Nous restons déterminés à vous fournir des outils à des prix compétitifs. Les expressions « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre formule similaire que nous utilisons ne constituent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques. Elles ne concernent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, si vous bénéficiez réellement d'une économie de moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABINET DE SABLAGE

MODÈLE : LZBP-VI



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur nos produits ? Besoin d’assistance technique ? N’hésitez pas à nous

contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Consignes de sécurité



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Avertissement : Toute cabine de sablage produit un puissant flux de particules abrasives. Afin d'éviter les blessures ou les dommages matériels, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'entretenir cette cabine de sablage.

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser le système de sablage !

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures pour l'opérateur ainsi que des dommages au système de dynamitage.

1. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

CONCERNANT L'UTILISATION DIRECTE SUR SECTEUR AVEC LA FICHE DU TRANSFORMATEUR.

ATTENTION ! Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire, de comprendre et de respecter les instructions électriques suivantes.

Vous devez veiller à minimiser les risques d'électrocution en installant des dispositifs de sécurité appropriés. Un disjoncteur différentiel (DDR) doit être intégré au tableau électrique principal. Nous recommandons également l'utilisation d'un dispositif différentiel résiduel (DDR) pour tous les appareils électriques, notamment les appareils portables branchés sur une prise non protégée par un DDR.

Vous devez également lire et comprendre les instructions suivantes concernant la sécurité électrique.

1.1 La loi de 1989 sur l'électricité au travail exige que tous les appareils électriques portables, s'ils sont utilisés dans des locaux commerciaux, soient testés par un électricien qualifié, à l'aide d'un testeur d'appareils portables (PAT), au moins une fois par an.

1.2. La loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail (Health & Safety at Work Act 1974) rend les propriétaires d'appareils électriques responsables du bon état de fonctionnement de ces appareils et de la sécurité de leurs utilisateurs. En cas de doute concernant la sécurité électrique, contactez un électricien qualifié.
électricien.

1.3. Vous devez vous assurer que :

√ Avant de brancher le transformateur à l'alimentation secteur, inspectez la prise, le câble et la fiche pour détecter toute usure ou dommage et assurez-vous de la sécurité des appareils. Si des pièces sont usées, vérifiez leur état.

ou endommagé, NE PAS utiliser le transformateur et le remplacer immédiatement ou contacter un électricien qualifié.

√ Assurez-vous que les câbles sont toujours protégés contre les courts-circuits et les surcharges.

√ Important : Vérifiez que la tension indiquée sur la fiche du transformateur est la même que celle de l'alimentation électrique utilisée.

√ Déroulez le câble du transformateur avant utilisation.

× NE PAS tenter de débrancher le transformateur de la prise secteur par le plomb.

× N'utilisez aucun autre type de transformateur avec l'armoire.

× NE PAS tenter d'ouvrir ou de démonter la prise du transformateur ou la base de chargement.

× N'utilisez PAS la prise du transformateur pour alimenter un autre appareil électrique.

× NE PAS mouiller le transformateur ni l'utiliser dans des conditions humides (pour une utilisation en intérieur uniquement).

ATTENTION ! NE JAMAIS remplacer la prise du transformateur par une prise standard à 2 broches, ni par aucun autre type de prise.

2 SÉCURITÉ GÉNÉRALE

ATTENTION ! Veillez à respecter les réglementations en matière de santé et de sécurité, ainsi que les réglementations gouvernementales et locales relatives à l'utilisation du grenaillage lors de l'utilisation de cet équipement.
Familiarisez-vous avec les applications, les limitations et les risques potentiels propres à l'armoire.

ATTENTION ! Débranchez l'armoire de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'air avant de tenter de changer les accessoires ou d'effectuer toute opération d'entretien ou de maintenance.

√ Maintenez l'armoire en bon état. Remplacez ou réparez les pièces endommagées. Utilisez uniquement des pièces d'origine. Les pièces non autorisées peuvent être dangereuses et annuleront la garantie.

√ Placez l'armoire dans un espace de travail approprié et veillez à ce que cet espace soit propre, rangé et exempt de tout objet superflu. Assurez-vous d'un éclairage suffisant.

Utilisez uniquement des abrasifs secs tels que des billes de verre, du carbure de silicium, de l'oxyde d'aluminium et du sable de silice de marques spécifiques. N'utilisez jamais de fluides et ne mélangez jamais de fluides avec d'autres produits. un autre média dans l'unité.

AVERTISSEMENT ! Portez toujours une protection oculaire ou faciale et auditive homologuée lors de l'utilisation.

le cabinet.

√ Gardez le couvercle supérieur de l'appareil fermé et verrouillé pendant son utilisation.

ATTENTION ! Veillez à maintenir une pression d'air correcte et à ne pas la dépasser.

√ Maintenez toujours la buse de sablage dirigée vers la pièce à usiner. Ne jamais actionner le pistolet.

à l'extérieur de l'unité et utilisez toujours l'armoire avec le couvercle supérieur fermé.

√ Vérifiez régulièrement que la grille d'aération à l'arrière du meuble est dégagée et non obstruée.

bloqué et qu'il y a suffisamment d'espace entre l'armoire et tout mur.

√ Assurez-vous que le sol est propre et exempt de projections d'abrasifs. Portez des chaussures antidérapantes.

chaussures.

√ Enlevez les vêtements qui ne vous vont pas. Enlevez vos cravates, montres, bagues et autres bijoux.

et contenir et/ou attacher les cheveux longs.

√ Tenez les enfants et les personnes non essentielles à l'écart de la zone de travail.

× N'utilisez PAS l'armoire pour une tâche pour laquelle elle n'est pas conçue.

× N'utilisez PAS l'armoire si des pièces sont endommagées ou manquantes, car cela pourrait

provoquer une défaillance et/ou des blessures corporelles.

× NE PAS utiliser l'armoire avec le couvercle d'accès supérieur (couvercle supérieur transparent « 1 »)

ouvrir.

× NE PAS monter sur le meuble.

× NE PAS mouiller le meuble ni l'utiliser dans des endroits humides ou mouillés.

Il y a de la condensation.

× N'utilisez PAS l'armoire si vous êtes fatigué ou sous l'influence de

alcool, drogues ou médicaments intoxicants.

× NE PAS laisser l'armoire en fonctionnement sans surveillance.

√ Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez-le du secteur électrique et de l'arrivée d'air.

REMARQUE ! Nous recommandons fortement l'utilisation d'un système d'aspiration des poussières adapté.

cette unité.

Si l'aspiration des poussières n'est pas utilisée, les matériaux peuvent être expulsés des joints sous l'effet de la pression.

s'accumule. Vous pouvez atténuer ce problème dans une certaine mesure en retirant le cache rond.

bouchon situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière du réservoir lorsqu'on le regarde de l'extérieur

à l'avant. Cela ne saurait toutefois remplacer un système d'aspiration des poussières adéquat.

Paramètres techniques

Tension : 120 V~ 60 Hz / 220-240 V~ 50 Hz

Puissance : 10 W

Pression : 4 kg

Granulométrie du sable : 100-120 mesh

Méthode d'utilisation

1. Bouchez et insérez fermement chaque raccord de tuyau.

2. Insérez le cordon d'alimentation et le câble de la pédale dans chaque prise, puis connectez le

alimentation électrique

3. Dévissez les bouchons des bidons de sable et versez le contenu dans le sable, jusqu'à la moitié de la hauteur du récipient.

hauteur du réservoir, sinon l'effet du sablage sera affecté.

4. Abaissez la pédale, réglez le régulateur de pression et la machine peut

Fonctionne lorsque la pression est supérieure à 4 kg. Ajustez le contrôleur de changement de direction.

gauche ou droite

5. Lors du nettoyage du sable gauche de la machine, dévissez-le directement en dessous et soulevez-le.

Relevez la machine, et le sable s'écoulera naturellement par le trou de la vis.

Arrêt et solutions

1. Le sable qui sort n'est pas bon.

Veuillez vérifier si la pression est supérieure à 4 kg et ajuster le régulateur de pression.

Vérifiez d'abord qu'il n'y a pas trop ou pas assez de sable dans le réservoir.

Lorsque le manomètre indique une pression, mais que le stylo ne fonctionne pas, il a été…

Bloqué, veuillez dévisser le verrou du stylo pour le nettoyer, puis appuyez sur

actionner la pédale d'accélérateur, puis tourner le verrou principal.

Mises en garde

1. Les prises de courant doivent être solidement mises à la terre.

2. Lors de l'installation du couvercle du bac à sable, tournez-le pour éviter toute fuite de sable. Ne pas
Forcer trop fort risque d'endommager le couvercle du godet fileté.

3. Il faut veiller à dépoussiérer l'appareil à tout moment lors de son utilisation.
équipement, sinon cela risque de provoquer un mauvais contact avec certains appareils électriques
et affecter l'utilisation normale

4. Le volume de sable stocké ne doit pas dépasser la moitié du volume du sable.
réservoir pour obtenir les meilleurs résultats.

5. Le sable usagé ne doit pas être réutilisé afin d'éviter l'obstruction de la voie d'aération.

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie
Le responsable du non-respect de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le système.
équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à certaines conditions.
sous deux conditions :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui
peut entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit sans l'approbation expresse de
La partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à exploiter le
produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites de sa catégorie.
Dispositif numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour
assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une résidence
installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et si ce n'est pas le cas
Installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages

interférences avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit que

Aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences, veuillez noter que ce produit peut en causer.

interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées par

En éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème.

intervention par une ou plusieurs des mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le

Le récepteur est connecté.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée. indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires. marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels peuvent ne pas être à jeter avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être apportés à un Point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000. RP Chine
E-mail : support@vevor.com .

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie. Importé aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, États-Unis.

Représentant du Royaume-Uni

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX. H2YHUK@gmail.com
Tél. : +44 07514-677868

Représentant de la CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.e-crossstu@outlook.com Tél. : +49 69332967674

Fabriqué en Chine

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique : www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und elektronisches Garantiezertifikat : www.vevor.com/support

Sandstrahlkabine

MODELL: LZBP-VI

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „50 % sparen“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der möglichen Einsparungen dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu führenden Marken erzielen könnten. Diese Angaben beziehen sich nicht zwangsläufig auf alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Bitte prüfen Sie daher vor Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu führenden Marken sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sandstrahlkabine

MODELL: LZBP-VI



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat:
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Sicherheitshinweise



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Hinweis: Jede Strahlkabine erzeugt einen starken Strahlmittelstrom. Um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Strahlkabine montieren, in Betrieb nehmen oder warten.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie die Sprenganlage in Betrieb nehmen!

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen des Bedieners sowie zu Schäden an der Sprenganlage führen.

1. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

BEZÜGLICH DER DIREKTEN NETZSTROMVERSORGUNG MIT TRANSFORMERSTECKER.

WARNUNG! Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die folgenden elektrischen Anweisungen zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.

Sie müssen sicherstellen, dass das Risiko eines Stromschlags durch die Installation geeigneter Sicherheitsvorrichtungen minimiert wird. Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) sollte im Hauptverteilerkasten installiert sein. Wir empfehlen außerdem, bei allen elektrischen Geräten, insbesondere bei tragbaren Geräten, die an eine nicht durch einen FI-Schalter geschützte Stromversorgung angeschlossen sind, einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) zu verwenden.

Sie müssen außerdem die folgenden Anweisungen zur elektrischen Sicherheit lesen und verstehen.

1.1 Das Elektrizitätsgesetz von 1989 schreibt vor, dass alle tragbaren elektrischen Geräte, die in Geschäftsräumen verwendet werden, mindestens einmal jährlich von einem qualifizierten Elektriker mit einem tragbaren Geräteprüfgerät (PAT) geprüft werden müssen.

1.2. Das Arbeitsschutzgesetz von 1974 verpflichtet die Eigentümer elektrischer Geräte zur Gewährleistung des sicheren Zustands des Geräts und der Sicherheit des Gerätebedieners. Bei Fragen zur elektrischen Sicherheit wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachkraft.
Elektriker.

1.3. Sie müssen sicherstellen, dass Sie:

ÿ Überprüfen Sie den Transformatorstecker, das Kabel und den Stecker selbst auf Verschleiß und Beschädigungen, um die Sicherheit der Geräte vor dem Anschluss an das Stromnetz zu gewährleisten. Sollten Teile verschlissen sein, tauschen Sie sie aus.

Bei Beschädigung des Transformators diesen NICHT verwenden und sofort ersetzen oder einen qualifizierten Elektriker kontaktieren.

ÿ Stellen Sie sicher, dass die Kabel stets gegen Kurzschluss und Überlastung geschützt sind.

ÿ Wichtig: Prüfen Sie, ob die auf dem Transformatorstecker angegebene Spannung mit der Spannung des zu verwendenden Netzteils übereinstimmt.

ÿ Vor Gebrauch die Zuleitung vom Transformator abwickeln.

× Versuchen Sie NICHT, den Transformatorstecker am Netzstecker herauszuziehen.
führen.

× Verwenden Sie mit dem Gehäuse KEINEN anderen Transformatortyp.

× Versuchen Sie NICHT, den Transformatorstecker oder die Ladestation zu öffnen oder auseinanderzunehmen.

× Verwenden Sie den Transformatorstecker NICHT, um andere elektrische Geräte mit Strom zu versorgen.

× Der Transformator darf nicht nass werden und darf nicht in feuchter oder nasser Umgebung verwendet werden (nur für den Innenbereich).

WARNUNG! Verwenden Sie NIEMALS den Standard-2-Pin-Stecker oder irgendeinen anderen Steckertyp anstelle des Transformatorsteckers.

2 ALLGEMEINE SICHERHEIT

WARNUNG! Bei der Verwendung dieses Geräts müssen unbedingt die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowie die behördlichen und lokalen Vorschriften in Bezug auf die Verwendung von Strahlmitteln eingehalten werden.
Machen Sie sich mit den Anwendungsbereichen, Einschränkungen und potenziellen Gefahren vertraut, die für den Schrank spezifisch sind.

WARNUNG! Trennen Sie den Schrank von der Strom- und Druckluftversorgung, bevor Sie versuchen, Zubehörteile auszutauschen oder Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

ÿ Halten Sie das Gehäuse in gutem Zustand. Ersetzen oder reparieren Sie beschädigte Teile. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile. Nicht autorisierte Teile können gefährlich sein und führen zum Erlöschen der Garantie.

ÿ Stellen Sie den Schrank an einem geeigneten Arbeitsplatz auf und halten Sie den Bereich sauber, ordentlich und frei von nicht benötigten Materialien. Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung.

ÿ Verwenden Sie ausschließlich trockene Schleifmittel wie z. B. Markenprodukte wie Glasperlen, Siliciumcarbid, Aluminiumoxid und Quarzsand. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten und mischen Sie keine Flüssigkeiten mit Schleifmitteln.
ein weiteres Medium in der Einheit.

WARNUNG! Tragen Sie beim Betrieb stets einen zugelassenen Augen- oder Gesichts- und Gehörschutz.

das Kabinett.

ÿ Halten Sie den Deckel des Geräts während des Gebrauchs geschlossen und gesichert.

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der korrekte Luftdruck eingehalten und nicht überschritten wird.

ÿ Richten Sie die Strahldüse stets auf das Werkstück. Betätigen Sie niemals die Pistole.

außerhalb des Geräts und benutzen Sie den Schrank immer mit geschlossenem Deckel.

ÿ Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Abluftöffnung an der Rückseite des Schranks frei ist.

blockiert und dass ausreichend Platz zwischen dem Schrank und einer Wand vorhanden ist.

ÿ Stellen Sie sicher, dass der Boden sauber und frei von Strahlmittelresten ist. Tragen Sie rutschfeste Schuhe.
Schuhe.

ÿ Legen Sie unpassende Kleidung ab. Entfernen Sie Krawatten, Uhren, Ringe und anderen losen Schmuck.

und lange Haare zusammenbinden und/oder zurückbinden.

ÿ Kinder und nicht unbedingt benötigte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.

× Verwenden Sie den Schrank NICHT für Aufgaben, für die er nicht konzipiert wurde.

× Betreiben Sie den Schrank NICHT, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, da dies zu folgenden Problemen führen kann:

verursachen Ausfall und/oder Personenschäden.

× Betreiben Sie den Schrank NICHT mit dem oberen Zugangsdeckel (transparenter Deckel „1“).

offen.

× Nicht auf den Schrank stellen.

× Das Gehäuse darf nicht nass werden und darf nicht an feuchten oder nassen Orten oder in Bereichen verwendet werden, in denen
Es bildet sich Kondenswasser.

× Bedienen Sie den Schrank NICHT, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von

Alkohol, Drogen oder berauschende Medikamente.

× Lassen Sie den Schrank NICHT unbeaufsichtigt in Betrieb.

ÿ Bei Nichtgebrauch vom Stromnetz und der Druckluftzufuhr trennen.

Hinweis! Wir empfehlen dringend die Verwendung eines geeigneten Staubabsaugungssystems.
diese Einheit.

Wird keine Staubabsaugung verwendet, können die Medien durch den Druck aus den Fugen herausgedrückt werden.
Es sammelt sich etwas an. Dies lässt sich teilweise durch Entfernen der runden Abdeckplatte verringern.
Der Stecker befindet sich in der oberen linken Ecke an der Rückseite des Tanks, wenn man ihn von der Seite betrachtet.
Vorderseite. Dies ersetzt jedoch kein geeignetes Staubabsaugungssystem.

Technische Parameter

Spannung: 120 V ~ 60 Hz / 220–240 V ~ 50 Hz

Leistung: 10 W Druck: 4 kg

Sandkorngröße: 100–120 Mesh

Anwendungsmethode

1. Stecken Sie die Rohrverbinder fest ein.

2. Stecken Sie das Netzkabel und das Kabel des Fußschalters in jede Steckdose und verbinden Sie die Stromversorgung

3. Schrauben Sie die Deckel der Sanddosen ab und schütten Sie den Sand hinein, bis zur Hälfte der Dose. Die Höhe des Tanks muss beachtet werden, da sonst der Effekt des Sandstrahlens beeinträchtigt wird.

4. Den Fußschalter betätigen, den Druckregler einstellen, und die Maschine kann Funktioniert, wenn der Druck über 4 kg liegt. Den Richtungswechselregler einstellen. links oder rechts

5. Beim Reinigen des linken Teils der Maschine schrauben Sie diesen direkt darunter ab und heben ihn an. Wenn man die Maschine aufdreht, fließt der Sand von selbst aus dem Schraubenloch heraus.

Stillstand und Lösungen

1. Dass Sand austritt, ist nicht gut.

Bitte prüfen Sie, ob der Druck über 4 kg liegt, und passen Sie gegebenenfalls den Druckregler an.

Zuerst sollte man prüfen, ob zu viel oder zu wenig Sand in den Tank gefüllt wurde.

Wenn das Manometer Druck anzeigt, der Stift aber nicht funktioniert, ist er defekt.

Falls der Stift blockiert ist, schrauben Sie bitte den Verriegelungsmechanismus zum Reinigen herunter und treten Sie dann darauf.

Den Fußschalter auf Gas stellen und schließlich den Hauptverriegelungsknopf drehen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Steckdosen müssen fest geerdet sein.

2. Beim Aufsetzen des Deckels für den Sandbehälter diesen fest zudrehen, damit kein Sand austritt.

zu viel Druck ausüben, um die Gewindekappe zu beschädigen.

3. Wir müssen während der gesamten Benutzung auf die Staubentfernung achten.

Andernfalls kann es zu Kontaktproblemen mit einigen elektrischen Geräten kommen.

und die normale Nutzung beeinträchtigen

4. Die Sandlagerung sollte nicht mehr als die Hälfte des Sandvolumens betragen.

um die besten Ergebnisse zu erzielen.

5. Gebrauchte Sandstücke dürfen nicht wiederverwendet werden, um eine Verstopfung der Zufahrtsstraße zu vermeiden.

FCC-Informationen

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den

Folgende zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die

kann zu unerwünschten Betriebszuständen führen.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von [Name des Herstellers] genehmigt wurden, sind untersagt.

Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten der Klasse

B digitale Geräte gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt,

angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten

Installation.

Dieses Produkt erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und wenn nicht

Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung gemäß den Anweisungen kann es zu gesundheitsschädlichen Folgen kommen.

Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass

Bei einer bestimmten Installation treten keine Störungen auf. Sollte dieses Produkt dennoch Störungen verursachen, ...

schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die sich feststellen lassen durch

Durch Aus- und Wiedereinschalten des Produkts wird der Benutzer dazu angehalten, zu versuchen, den Fehler zu beheben.

Eingriff durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem es

Der Empfänger ist angeschlossen.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie

2012/19/EU. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne.

weist darauf hin, dass für dieses Produkt eine separate Abfallentsorgung erforderlich ist.

Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind möglicherweise nicht

wird mit dem normalen Hausmüll entsorgt, muss aber zu einem Entsorgungsunternehmen gebracht werden.

Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 . VR China
E-Mail: support@vevor.com.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien. Importiert

in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX, H2YHUK@gmail.com, Tel.: +44 07514-677868

EG-Vertreter

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

In China hergestellt

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und elektronisches Garantiezertifikat : www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CABINA PER SABBIATRICE

MODELLO: LZBP-VI

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABINA PER SABBIATRICE

MODELLO: LZBP-VI



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Istruzioni di sicurezza



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Avviso: qualsiasi cabina di sabbiatura produrrà un potente flusso di particelle abrasive. Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, leggere attentamente il presente Manuale prima di montare, utilizzare o effettuare la manutenzione della cabina di sabbiatura.
Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il sistema di sabbiatura!
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare lesioni all'operatore e danni al sistema di sabbiatura.

1. SICUREZZA ELETTRICA

RIGUARDO ALL'USO DIRETTO DELLA RETE ELETTRICA CON LA SPINA DEL TRASFORMATORE.

ATTENZIONE! È responsabilità dell'utente leggere, comprendere e rispettare le seguenti istruzioni elettriche.

È necessario garantire che il rischio di scosse elettriche sia ridotto al minimo mediante l'installazione di dispositivi di sicurezza adeguati. Un interruttore differenziale (RCCB) deve essere incorporato nel quadro di distribuzione principale. Si consiglia inoltre di utilizzare un RCD (Residual Current Device) per tutti i prodotti elettrici, in particolare per le apparecchiature portatili collegate a una rete elettrica non protetta da un RCCB.

È inoltre necessario leggere e comprendere le seguenti istruzioni relative alla sicurezza elettrica.

1.1 L'Electricity At Work Act del 1989 richiede che tutti gli apparecchi elettrici portatili, se utilizzati in locali commerciali, vengano testati da un elettricista qualificato, utilizzando un Portable Appliance Tester (PAT) almeno una volta all'anno.

1.2. Il Health & Safety at Work Act del 1974 rende i proprietari di apparecchi elettrici responsabili delle condizioni di sicurezza dell'apparecchio e della sicurezza dell'operatore. In caso di dubbi sulla sicurezza elettrica, contattare un tecnico qualificato.
elettricista.

1.3. Devi assicurarti di:

ÿ Ispezionare la spina del trasformatore, il cavo e la spina per verificare che non siano usurati o danneggiati, per garantire la sicurezza degli elementi prima di collegarli alla rete elettrica. Se alcune parti sono usurate

o danneggiato NON utilizzare il trasformatore e sostituirlo immediatamente o contattare un elettricista qualificato.

ÿ Assicurarsi che i cavi siano sempre protetti da cortocircuiti e sovraccarichi.

ÿ Importante: verificare che la tensione indicata sulla spina del trasformatore corrisponda a quella dell'alimentatore da utilizzare.

ÿ Srotolare il cavo dal trasformatore prima dell'uso.

× NON tentare di staccare la spina del trasformatore dalla presa di corrente tirandola
Guida.

× NON utilizzare nessun altro tipo di trasformatore con l'armadio.

× NON tentare di aprire o smontare la spina del trasformatore o la base di ricarica.

× NON utilizzare la spina del trasformatore per alimentare altri apparecchi elettrici.

× NON bagnare il trasformatore né utilizzarlo in condizioni di bagnato o umidità (solo per uso interno).

ATTENZIONE! NON sostituire MAI la spina standard a 2 poli o qualsiasi altro tipo di spina con la spina del trasformatore.

2 SICUREZZA GENERALE

ATTENZIONE! Assicurarsi che vengano rispettate le normative in materia di salute e sicurezza, governative e delle autorità locali relative all'uso della pallinatura quando si utilizza questa attrezzatura. Familiarizzare con le applicazioni, le limitazioni e i potenziali pericoli specifici dell'armadio.

ATTENZIONE! Scollegare l'armadio dalla rete elettrica e dall'alimentazione dell'aria prima di tentare di cambiare gli accessori o di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o assistenza.

ÿ Mantenere il mobile in buone condizioni. Sostituire o riparare le parti danneggiate. Utilizzare solo ricambi originali. I ricambi non autorizzati possono essere pericolosi e invalideranno la garanzia.

ÿ Posizionare l'armadietto in un'area di lavoro adatta e mantenerla pulita, ordinata e libera da materiali estranei. Assicurarsi che l'illuminazione sia adeguata.

ÿ Utilizzare solo abrasivi asciutti come marchi proprietari di perle di vetro, carburo di silicio, ossido di alluminio e sabbia silicea. Non utilizzare mai fluidi o mescolare fluidi con
un altro supporto nell'unità.

ATTENZIONE! Indossare sempre protezioni per occhi, viso e orecchie approvate durante l'uso

il mobile.

ÿ Tenere il coperchio superiore dell'unità chiuso e fissato durante l'uso.

ATTENZIONE! Assicurarsi che la pressione dell'aria sia mantenuta e non superata.

ÿ Tenere sempre l'ugello di soffiaggio rivolto verso il pezzo da lavorare. Non azionare mai la pistola all'esterno dell'unità e utilizzare sempre il mobile con il coperchio superiore chiuso.

ÿ Controllare regolarmente che la presa d'aria di scarico sul retro del mobile sia libera e non bloccati e che ci sia spazio sufficiente tra il mobile e la parete.

ÿ Assicurarsi che il pavimento sia pulito e privo di fuoriuscite di materiale abrasivo. Indossare scarpe antiscivolo scarpe.

ÿ Togliere gli abiti che non vestono bene. Togliere cravatte, orologi, anelli e altri gioielli larghi. e contenere e/o legare i capelli lunghi.

ÿ Tenere i bambini e le persone non essenziali lontano dall'area di lavoro.

× NON utilizzare l'armadietto per un compito per cui non è stato progettato.

× NON utilizzare il mobiletto se alcune parti sono danneggiate o mancanti poiché ciò potrebbe causare guasti e/o lesioni personali.

× NON azionare l'armadietto con il coperchio di accesso superiore (coperchio superiore trasparente "1") aprire.

× NON salire sul mobile.

× NON bagnare il mobile né utilizzarlo in luoghi umidi o bagnati o in aree in cui c'è condensa.

× NON utilizzare l'armadietto quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci inebrianti.

× NON lasciare l'armadio in funzione senza sorveglianza.

ÿ Quando non in uso, scollegare dalla rete elettrica e dall'alimentazione dell'aria.

NOTA! Si consiglia vivamente di utilizzare un sistema di aspirazione della polvere adatto con questa unità.

Se non si utilizza l'aspirazione della polvere, i supporti potrebbero essere spinti fuori dai giunti a causa della pressione si accumula. È possibile alleviare questo in una certa misura rimuovendo la smussatura rotonda tappo situato nell'angolo in alto a sinistra nella parte posteriore del serbatoio se visto dal anteriore. Tuttavia, questo non sostituirà un sistema di aspirazione della polvere adeguato.

Parametri tecnici

Tensione: 120V~ 60HZ / 220-240V~ 50HZ

Potenza: 10W Pressione: 4 kg

Granulometria della sabbia: 100-120 mesh

Metodo di utilizzo

1. Collegare e inserire saldamente ciascun connettore del tubo.

2. Inserire il cavo di alimentazione e il cavo dell'interruttore a pedale in ciascuna presa e collegare

Alimentazione elettrica

3. Svitare i tappi dei contenitori di sabbia e versare nella sabbia, entro metà

altezza del serbatoio, altrimenti l'effetto della sabbiatura sarà compromesso.

4. Abbassare l'interruttore a pedale, regolare il regolatore di pressione e la macchina può

lavorare quando la pressione è superiore a 4 kg. Regolare il regolatore di direzione

sinistra o destra

5. Quando si pulisce la sabbia sinistra della macchina, svitarla direttamente sotto e sollevarla

sollevare la macchina e la sabbia fuoriuscirà naturalmente dal foro della vite.

Arresto e soluzioni

1. La sabbia che esce non è buona.

Verificare se la pressione è superiore a 4 kg, regolare il regolatore di pressione

prima, e poi controllare che nel serbatoio sia stata versata troppa o troppo poca sabbia.

Quando il manometro mostra la pressione, ma la penna non funziona, è stato

bloccato, si prega di avvitare il lucchetto principale della penna per la pulizia, quindi salire

l'interruttore a pedale su gas e infine girare la serratura principale.

Precauzioni

1. Le prese di corrente devono essere saldamente collegate a terra

2. Quando si installa il coperchio del contenitore della sabbia, ruotarlo e non far fuoriuscire la sabbia. Non esercitare una forza eccessiva per non danneggiare il coperchio della coppa filettata.

3. Dobbiamo prestare attenzione alla pulizia della polvere in qualsiasi momento durante l'uso del apparecchiature, altrimenti si verificherà un contatto scadente con alcuni apparecchi elettrici e influenzare il normale utilizzo

4. Lo stoccaggio della sabbia non deve superare la metà del volume della sabbia serbatoio per ottenere i migliori risultati.

5. La sabbia usata non deve essere riutilizzata per evitare l'ostruzione della via aerea.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per una Classe Dispositivo digitale B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare danni

interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è incoraggiato a provare a correggere il interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il il ricevitore è collegato.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 . PR Cina
E-mail: support@vevor.com.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importato negli

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

GABINETE PARA CHORREADORA DE ARENA

MODELO: LZBP-VI

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GABINETE PARA CHORREADORA DE ARENA

MODELO: LZBP-VI



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos: Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica: www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Aviso: Cualquier cabina de granallado producirá un potente flujo de partículas abrasivas. Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea detenidamente este manual antes de ensamblar, operar o realizar tareas de mantenimiento en esta cabina.

¡Lea las instrucciones antes de utilizar el sistema de granallado!

El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar lesiones al operador, así como daños al sistema de granallado.

1. SEGURIDAD ELÉCTRICA

EN RELACIÓN CON EL USO DIRECTO DE LA RED ELÉCTRICA CON EL ENCHUFE DEL TRANSFORMADOR.

¡ADVERTENCIA! Es responsabilidad del usuario leer, comprender y cumplir las siguientes instrucciones eléctricas.

Debe asegurarse de minimizar el riesgo de descarga eléctrica mediante la instalación de dispositivos de seguridad adecuados. El cuadro de distribución principal debe incorporar un interruptor diferencial (RCCB). También recomendamos el uso de un RCD (dispositivo diferencial) en todos los productos eléctricos, en particular en equipos portátiles conectados a una fuente de alimentación sin protección de un RCCB.

También debe leer y comprender las siguientes instrucciones relativas a la seguridad eléctrica.

1.1 La Ley de Electricidad en el Trabajo de 1989 exige que todos los aparatos eléctricos portátiles, si se utilizan en instalaciones comerciales, sean probados por un electricista calificado, utilizando un Probador de Aparatos Portátiles (PAT) al menos una vez al año.

1.2. La Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974 responsabiliza a los propietarios de aparatos eléctricos del buen estado del aparato y de la seguridad de su operador. Si tiene alguna duda sobre la seguridad eléctrica, contacte con un técnico cualificado.
electricista.

1.3. Debe asegurarse de:

√ Inspeccione el enchufe, el cable y el enchufe del transformador para detectar desgaste y daños, a fin de garantizar su seguridad antes de conectarlos a la red eléctrica. Si alguna pieza está desgastada...

o dañado NO utilice el transformador y reemplácelo inmediatamente o comuníquese con un electricista calificado.

√ Asegúrese de que los cables estén siempre protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas.

√ Importante: Verificar que el voltaje marcado en el enchufe del transformador sea el mismo que el de la fuente de alimentación a utilizar.

√ Desenrolle el cable del transformador antes de usarlo.

× NO intente desenchufar el transformador de la toma de corriente tirando del
dirigir.

× NO utilice ningún otro tipo de transformador con el gabinete.

× NO intente abrir o desmontar el enchufe del transformador ni la base de carga.

× NO utilice el enchufe del transformador para alimentar ningún otro elemento eléctrico.

× NO moje el transformador ni lo utilice en condiciones húmedas o mojadas (solo para uso en interiores).

¡ADVERTENCIA! NUNCA sustituya el enchufe estándar de 2 clavijas ni ningún otro tipo de enchufe por el enchufe del transformador.

2 SEGURIDAD GENERAL

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de cumplir con las normas de salud y seguridad, así como con las regulaciones gubernamentales y de las autoridades locales relacionadas con el uso del granallado al utilizar este equipo. Familiarícese con las aplicaciones, limitaciones y riesgos potenciales propios del gabinete.

¡ADVERTENCIA! Desconecte el gabinete de la red eléctrica y del suministro de aire antes de intentar cambiar accesorios o realizar cualquier servicio o mantenimiento.

√ Mantenga el gabinete en buen estado. Reemplace o repare las piezas dañadas. Utilice únicamente piezas originales. Las piezas no autorizadas pueden ser peligrosas e invalidarán la garantía.

√ Coloque el gabinete en un área de trabajo adecuada y manténgala limpia, ordenada y libre de materiales no relacionados. Asegúrese de que haya iluminación adecuada.

√ Utilice únicamente abrasivos secos, como marcas registradas de perlas de vidrio, carburo de silicio, óxido de aluminio y arena de sílice. Nunca utilice líquidos ni los mezcle con
Otro medio en la unidad.

¡ADVERTENCIA! Siempre use protección para ojos, cara y oídos aprobada al operar

el gabinete.

√ Mantenga la tapa superior de la unidad cerrada y asegurada cuando esté en uso.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de mantener la presión de aire correcta y no excederla.

√ Mantenga siempre la boquilla de chorro dirigida a la pieza de trabajo. Nunca opere la pistola.
fuera de la unidad y utilice siempre el armario con la tapa superior cerrada.

√ Compruebe periódicamente que el respiradero de escape en la parte posterior del gabinete esté despejado y no bloqueado y que haya suficiente espacio entre el gabinete y cualquier pared.

√ Asegúrese de que el suelo esté limpio y libre de derrames de abrasivos. Use calzado antideslizante.
zapatos.

√ Quítese la ropa que no le quede bien. Quítese corbatas, relojes, anillos y otras joyas sueltas.
y contener y/o recoger el cabello largo.

√ Mantenga a los niños y a las personas no esenciales lejos del área de trabajo.

× NO utilice el gabinete para una tarea para la cual no está diseñado.

× NO opere el gabinete si alguna pieza está dañada o falta, ya que esto puede
provocar fallos y/o lesiones personales.

× NO opere el gabinete con la tapa de acceso superior (tapa superior transparente “1”)
abierto.

× NO se pare sobre el gabinete.

× NO moje el gabinete ni lo utilice en lugares húmedos o mojados o áreas donde
Hay condensación.

× NO opere el gabinete cuando esté cansado o bajo la influencia de
alcohol, drogas o medicamentos intoxicantes.

× NO deje el gabinete en funcionamiento sin supervisión.

√ Cuando no esté en uso, desconéctelo de la red eléctrica y del suministro de aire.

¡NOTA! Recomendamos encarecidamente utilizar un sistema de extracción de polvo adecuado.
esta unidad.

Si no se utiliza extracción de polvo, los medios pueden salir de las juntas a medida que aumenta la presión.
Se acumula. Puedes aliviar esto hasta cierto punto quitando el obturador redondo.
tapón situado en la esquina superior izquierda en la parte trasera del tanque cuando se ve desde el
parte delantera. Sin embargo, esto no sustituirá a un sistema de extracción de polvo adecuado.

Parámetros técnicos

Voltaje: 120 V ~ 60 Hz / 220-240 V ~ 50 Hz

Potencia: 10W Presión: 4 kg

Tamaño de partícula de arena: malla 100-120

Método de uso

1. Conecte e inserte firmemente cada conector de tubería.

2. Inserte el cable de alimentación y el cable del pedal en cada toma de corriente y conecte el fuente de alimentación

3. Desenrosque las tapas de los bidones de arena y vierta la arena, hasta la mitad del volumen. altura del tanque, de lo contrario el efecto del chorro de arena se verá afectado.

4. Pise el pedal, ajuste el regulador de presión y la máquina podrá Funciona cuando la presión es superior a 4 kg. Ajuste el controlador de cambio de dirección. izquierda o derecha

5. Al limpiar la arena izquierda de la máquina, desatorníllela directamente debajo y levántela. Levante la máquina y la arena fluirá naturalmente desde el orificio del tornillo.

Parada y soluciones

1. La arena que sale no es buena.

Compruebe si la presión es superior a 4 kg y ajuste el regulador de presión. Primero, verifique que no haya demasiada o muy poca arena vertida en el tanque. Cuando el manómetro muestra presión, pero el bolígrafo no funciona, ha sido bloqueado, por favor atornille el bloqueo maestro del bolígrafo para limpiarlo, luego pise el interruptor de pie en gas y finalmente gire la cerradura maestra.

Precauciones

1. Las tomas de corriente deben estar firmemente conectadas a tierra.

2. Al instalar la tapa del depósito de arena, gírela para evitar fugas de arena.
Ejercer demasiada fuerza puede dañar la tapa de la copa de rosca.

3. Debemos prestar atención a la limpieza del polvo en todo momento durante el uso del
equipo, de lo contrario provocará un mal contacto con algunos aparatos eléctricos
y afectar el uso normal

4. El almacenamiento de arena no debe ser mayor que la mitad del volumen de la arena.
tanque para lograr los mejores resultados.

5. La arena usada no deberá reutilizarse para evitar el bloqueo del paso de aire.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte
responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el
¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las
las siguientes dos condiciones:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que
Puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por
La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el
producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de la Clase
Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para
Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial.
instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no
Si se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños.

interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que
No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa
interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse mediante
Al encender y apagar el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema.
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado.
El receptor está conectado.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recogida de residuos por separado en el Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000. Correo electrónico de RP China:
support@vevor.com.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a EE.
UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del Reino Unido

YH CONSULTING LIMITED. A/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

Representante de la CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

Hecho en china

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Szafka do piaskowania

MODEL: LZBP-VI

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Zaoszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z wiodącymi markami i niekoniecznie oznaczają one, że obejmują wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Szafka do piaskowania

MODEL: LZBP-VI



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Instrukcje bezpieczeństwa



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Uwaga: Każda kabina do piaskowania generuje silny strumień cząstek ściernych. Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, przed montażem, obsługą lub serwisowaniem kabiny należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Przed użyciem systemu strumieniowo-ściernego należy przeczytać instrukcję!

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami operatora, a także uszkodzeniem systemu strumieniowego.

1. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEGO UŻYTKU ZASILANIA SIECIOWEGO Z WTYCZKĄ TRANSFORMATOROWĄ.

OSTRZEŻENIE! Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i przestrzeganie poniższych instrukcji elektrycznych.

Należy zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń. W głównej tablicy rozdzielczej powinien znajdować się wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB). Zalecamy również stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) we wszystkich urządzeniach elektrycznych, a w szczególności w urządzeniach przenośnych podłączonych do źródła zasilania niezabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Należy również przeczytać i zrozumieć poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego.

1.1 Ustawa o energii elektrycznej w miejscu pracy z 1989 r. wymaga, aby wszystkie przenośne urządzenia elektryczne, jeśli są używane w lokalach biznesowych, były testowane przez wykwalifikowanego elektryka przy użyciu testera urządzeń przenośnych (PAT) co najmniej raz w roku.

1.2. Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. nakłada na właścicieli urządzeń elektrycznych odpowiedzialność za ich bezpieczny stan oraz bezpieczeństwo operatora. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa elektrycznego należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.
elektryk.

1.3. Musisz upewnić się, że:

Przed podłączeniem do sieci elektrycznej sprawdź wtyczkę transformatora, kabel i wtyczkę pod kątem zużycia i uszkodzeń, aby upewnić się, że elementy są bezpieczne. Jeśli którakolwiek część jest zużyta,

lub uszkodzonego NIE UŻYWAJ transformatora i natychmiast wymień go lub skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Upewnij się, że kable są zawsze zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem.

Ważne: Sprawdź, czy napięcie podane na wtyczce transformatora jest takie samo, jak napięcie w używanym źródle zasilania.

Przed użyciem należy rozwinąć przewód z transformatora.

× NIE próbuj wyciągać wtyczki transformatora z gniazda sieciowego za
Ołów.

× NIE używaj żadnego innego typu transformatora z tą szafką.

× NIE próbuj otwierać ani demontować wtyczki transformatora ani stacji ładującej.

× NIE używaj wtyczki transformatora do zasilania jakiegokolwiek innego urządzenia elektrycznego.

× NIE dopuszczać do zamoczenia transformatora, ani nie używać go w mokrych i wilgotnych warunkach (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń).

OSTRZEŻENIE! NIGDY nie zastępuj wtyczki transformatorowej standardową wtyczką dwupinową ani żadnym innym typem wtyczki.

2 BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

OSTRZEŻENIE! Podczas korzystania z tego sprzętu należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów rządowych i lokalnych dotyczących stosowania śrutu.
Zapoznaj się z zastosowaniami, ograniczeniami i potencjalnymi zagrożeniami związanymi z szafką.

OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub wykonywania jakichkolwiek czynności serwisowych lub konserwacyjnych należy odłączyć szafę od zasilania sieciowego i dopływu powietrza.

Utrzymuj szafkę w dobrym stanie. Wymień lub napraw uszkodzone części. Używaj wyłącznie oryginalnych części. Nieautoryzowane części mogą być niebezpieczne i unieważnią gwarancję.

Umieść szafkę w odpowiednim miejscu pracy i utrzymuj ją w czystości, porządku i bez przedmiotów niepowiązanych. Zapewnij odpowiednie oświetlenie.

Używaj wyłącznie suchych materiałów ściernych, takich jak firmowe kulki szklane, węglik krzemu, tlenek glinu i piasek kwarcowy. Nigdy nie używaj płynów ani nie mieszaj ich z płynami.
inne medium w jednostce.

OSTRZEŻENIE! Podczas pracy zawsze noś zatwierdzone okulary ochronne, twarz i uszy.

gabinet.

Podczas użytkowania należy trzymać górną pokrywę urządzenia zamkniętą i zabezpieczoną.

UWAGA! Upewnij się, że ciśnienie powietrza jest prawidłowe i nie zostanie przekroczone.

Zawsze trzymaj dyszę skierowaną na obrabiany element. Nigdy nie używaj pistoletu.
na zewnątrz urządzenia i zawsze używaj obudowy z zamkniętą górną pokrywą.

Regularnie sprawdzaj, czy otwór wentylacyjny z tyłu szafki jest drożny i nie jest zatkany.
zablokowane i że jest wystarczająca ilość miejsca między szafką a ścianą.

Upewnij się, że podłoga jest czysta i wolna od rozlanego ścierniwa. Noś obuwie antypoślizgowe.
buty.

Zdejmij źle dopasowaną odzież. Zdejmij krawaty, zegarki, pierścionki i inną luźną biżuterię.
i związać długie włosy.

Trzymaj dzieci i osoby zbędne z dala od miejsca pracy.

× NIE używaj szafki do zadań, do których nie jest przeznaczona.

× NIE używaj szafki, jeśli jakakolwiek jej część jest uszkodzona lub jej brakuje, ponieważ może to
spowodować awarię i/lub obrażenia ciała.

× NIE obsługiwać szafki z otwartą górną pokrywą dostępową (przezroczysta górna pokrywa „1”)
Otwarte.

× NIE stawaj na szafce.

× NIE dopuszczaj do zamoczenia obudowy ani nie używaj jej w wilgotnych lub mokrych miejscach lub obszarach, w których występuje kondensacja.

× NIE obsługuj szafki, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem
alkohol, narkotyki lub leki odurzające.

× NIE pozostawiaj włączonej szafki bez nadzoru.

Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od sieci elektrycznej i dopływu powietrza.

UWAGA! Zdecydowanie zalecamy stosowanie odpowiedniego systemu odpylania.
ta jednostka.

Jeżeli nie stosuje się odsysania pyłu, media mogą być wypychane ze złączy pod wpływem ciśnienia.
kumuluje się. Można to w pewnym stopniu złagodzić, usuwając okrągłą zaślepkę
korek znajdujący się w lewym górnym rogu z tyłu zbiornika, patrząc od strony
z przodu. Nie zastąpi to jednak odpowiedniego systemu odpylania.

Parametry techniczne

Napięcie: 120 V~ 60 Hz / 220-240 V~ 50 Hz

Moc: 10 W

Ciśnienie: 4 kg

Wielkość cząstek piasku: 100-120 oczek

Użyj metody

1. Dokładnie podłącz i włóż każdą złączkę rurową.

2. Podłącz przewód zasilający i kabel przełącznika nożnego do każdego gniazdka i podłącz zasilacz

3. Odkręć nakrętki puszek z piaskiem i wsyp do nich piasek w połowie wysokość zbiornika, w przeciwnym razie efekt piaskowania zostanie zakłócony.

4. Naciśnij przełącznik nożny, wyreguluj regulator ciśnienia, a maszyna będzie gotowa do pracy. Praca przy ciśnieniu powyżej 4 kg. Dostosuj regulator kierunku zmiany.

lewo lub prawo

5. Podczas czyszczenia lewej części maszyny odkręć ją bezpośrednio poniżej i podnieś podnieś maszynę, a piasek naturalnie wypłynie z otworu śruby.

Zatrzymanie i rozwiązania

1. Wypadający piasek nie jest dobry.

Proszę sprawdzić czy ciśnienie jest wyższe niż 4 kg, wyregulować regulator ciśnienia najpierw sprawdź, czy w zbiorniku nie znajduje się za dużo lub za mało piasku.
Jeżeli manometr wskazuje ciśnienie, ale pióro nie działa, oznacza to, że zablokowany, proszę przykręcić blokadę pióra w celu czyszczenia, a następnie nadepnąć przesuń przełącznik nożny na gaz i na końcu przekręć blokadę główną.

Środki ostrożności

1. Gniazdka elektryczne muszą być solidnie uziemione

2. Podczas montażu pokrywy pojemnika na piasek, należy ją przekręcić i nie dopuścić do wycieku piasku.

nie należy wywierać zbyt dużej siły, aby nie uszkodzić osłony kubka z gwintem.

3. W każdym momencie użytkowania urządzenia należy zwrócić uwagę na czyszczenie z kurzu.

sprzętu, w przeciwnym razie może to spowodować słaby kontakt z niektórymi urządzeniami elektrycznymi i wpływać na normalne użytkowanie

4. Ilość piasku w magazynie nie powinna przekraczać połowy objętości piasku zbiornik, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

5. Zużytego piasku nie wolno ponownie używać, aby uniknąć zablokowania drogi powietrznej.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następujące dwa warunki:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, może spowodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do korzystania z usługi produkt.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla danej klasy Urządzenie cyfrowe B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu: zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą powodować szkodliwe

zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że
W konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli ten produkt powoduje
szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie
Użytkownik jest zachęcany do wyłączenia i ponownego włączenia produktu, aby spróbować naprawić usterkę
zakłócenia przez jeden lub więcej z następujących środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony.
Odbiornik jest podłączony.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej
2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach
oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w
Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów.
oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być
wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów.
punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 . PR Chiny E-mail: support@vevor.com.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importowane

do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

Przedstawiciel WE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SANDBLÄSTRARSKÅP

MODELL: LZBP-VI

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att det täcker alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Vi påminner dig om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften jämfört med de stora toppmärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SANDBLÄSTRARSKÅP

MODELL: LZBP-VI



BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och**

e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhetsinstruktioner



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Observera: Alla blästerskåp producerar ett kraftigt flöde av slipande partiklar. För att undvika personskador eller egendomsskador, läs denna manual noggrant innan du monterar, använder eller utför service på blästerskåpet.
Läs instruktionerna innan du använder blästersystemet!
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skada på operatören samt skador på blästersystemet.

1. ELSKYDD

ANGÅENDE DIREKT NÄTANSLUTNING MED TRANSFORMATORKONTAKTEN.

VARNING! Det är användarens ansvar att läsa, förstå och följa följande elektriska instruktioner.

Du måste se till att risken för elektriska stötar minimeras genom att installera lämpliga säkerhetsanordningar. En jordfelsbrytare (RCCB) bör integreras i huvudfördelningscentralen. Vi rekommenderar också att en jordfelsbrytare (RCD) används med alla elektriska produkter, särskilt bärbar utrustning som är ansluten till en elkälla som inte skyddas av en RCCB.

Du måste också läsa och förstå följande instruktioner gällande elsäkerhet.

1.1 Enligt lagen om el på arbetsplatsen från 1989 ska alla bärbara elektriska apparater, om de används i affärslokaler, testas av en kvalificerad elektriker med hjälp av en bärbar apparattestare (PAT) minst en gång om året.

1.2. Arbetsmiljölagen från 1974 gör ägare av elektriska apparater ansvariga för apparatens säkra skick och säkerheten för den som använder apparaten. Om du är osäker på elsäkerheten, kontakta en kvalificerad
elektriker.

1.3. Du måste se till att du:

ÿ Kontrollera transformatorns kontakt, kabel och kontakt för slitage och skador för att säkerställa att alla delar är säkra innan du ansluter till elnätet. Om några delar är slitna

eller skadad ANVÄND INTE transformatorn och byt omedelbart ut den eller kontakta en behörig elektriker.

ÿ Se till att kablarna alltid är skyddade mot kortslutning och överbelastning.

ÿ Viktigt: Kontrollera att spänningen som är markerad på transformatorns kontakt är densamma som den strömförsörjning som ska användas.

ÿ Rulla ut sladden från transformatorn före användning.

× Försök INTE dra ut transformatorns kontakt ur eluttaget genom att använda
leda.

× ANVÄND INTE någon annan typ av transformator med skåpet.

× FÖRSÖK INTE att öppna eller demontera transformatorns kontakt eller laddningsbasen.

× ANVÄND INTE transformatorns kontakt för att strömförsörja någon annan elektrisk apparat.

× Låt INTE transformatorn bli våt och använd den inte i våta, fuktiga förhållanden (endast för inomhusbruk).

VARNING! Byt ALDRIG ut transformatorkontakten mot en vanlig 2-polig kontakt eller någon annan typ av kontakt.

2 ALLMÄN SÄKERHET

VARNING! Se till att hälso- och säkerhetsföreskrifter samt statliga och lokala myndighetsföreskrifter gällande användning av kulblästring följs när denna utrustning används.
Bekanta dig med de tillämpningar, begränsningar och potentiella faror som är specifika för skåpet.

VARNING! Koppla bort skåpet från elnätet och lufttillförseln innan du försöker byta tillbehör eller utföra någon form av service eller underhåll.

ÿ Håll skåpet i gott skick. Byt ut eller reparera skadade delar. Använd endast originaldelar. Icke godkända delar kan vara farliga och upphäver garantin.

ÿ Placera skåpet på en lämplig arbetsplats och håll området rent, snyggt och fritt från orelaterade material. Se till att det finns tillräcklig belysning.

ÿ Använd endast torra slipmedel som till exempel egna märken av glaspärlor, kiselkarbid, aluminiumoxid och kiselsand. Använd aldrig vätskor eller blanda vätskor med
ett annat medium i enheten.

VARNING! Använd alltid godkända ögon-, ansikts- och hörselskydd vid användning

skåpet.

ÿ Håll enhetens topplock stängt och säkrat när den används.

VARNING! Se till att korrekt lufttryck bibehålls och inte överskrids.

ÿ Håll alltid blästermunstycket riktat mot arbetsstycket. Använd aldrig pistolen utanför enheten och använd alltid skåpet med det övre locket stängt.

ÿ Kontrollera regelbundet att avluftningsventilen på baksidan av skåpet är fri och inte blockerad och att det finns tillräckligt med utrymme mellan skåpet och en eventuell vägg.

ÿ Se till att golvet är rent och fritt från spill av blästermedel. Använd halkfria kläder skor.

ÿ Ta av illasittande kläder. Ta av slipsar, klockor, ringar och andra lösa smycken. och hålla kvar och/eller binda upp långt hår.

ÿ Håll barn och icke-nödvändiga personer borta från arbetsområdet.

× ANVÄND INTE skåpet till uppgifter det inte är avsett för.

× Använd INTE skåpet om några delar är skadade eller saknas, då det kan orsaka fel och/eller personskada.

× Använd INTE skåpet med det övre locket (transparent topplock “1”) öppna.

× Stå INTE på skåpet.

× Låt INTE skåpet blötas och använd det inte i fuktiga eller våta utrymmen eller områden där det finns kondens.

× Använd INTE skåpet när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller berusande läkemedel.

× Lämna INTE skåpet igång utan uppsikt.

ÿ Koppla bort sladden från elnätet och lufttillförseln när apparaten inte används.

OBS! Vi rekommenderar starkt att ett lämpligt dammutsugssystem används med den här enheten.

Om dammutsug inte används kan media tvingas ut ur fogarna på grund av trycket byggs upp. Du kan lindra detta i viss mån genom att ta bort den runda avtäckningen pluggen som sitter i det övre vänstra hörnet på tankens baksida sett från framsidan. Detta ersätter dock inte ett lämpligt dammutsugssystem.

Tekniska parametrar

Spänning: 120V~ 60HZ / 220-240V~ 50HZ

Effekt: 10W Tryck: 4 kg

Sandpartikelstorlek: 100-120 mesh

Användningsmetod

1. Anslut och sätt i varje rörkoppling ordentligt.

2. Anslut nätsladden och fotpedalkabeln till varje uttag och anslut strömförsörjning

3. Skruva av locken på sandburkarna och häll i sanden, inom hälften av tankens höjd, annars påverkas sandblästringens effekt.

4. Trampa ner fotpedalen, justera tryckregulatorn så kan maskinen arbeta när trycket är högre än 4 kg. Justera riktningsväxlingsreglaget vänster eller höger

5. När du rengör maskinens vänstra sand, skruva loss den direkt under och lyft upp maskinbearbeta, och sanden kommer naturligt att rinna ut ur skruvhålet.

Stopp och lösningar

1. Sanden som kommer ut är inte bra.

Kontrollera om trycket är över 4 kg, justera tryckregulatorn först, och kontrollera sedan att det hällts för mycket eller för lite sand i tanken. När tryckmätaren visar tryck, men pennan inte fungerar, har den blivit blockerad, skruva fast pennans låshuvud för rengöring och trampa sedan på fotpedalen till gasläge och vrid slutligen huvudlåset.

Varningar

1. Eluttag måste vara ordentligt jordade

2. Vrid sandbehållarens lock när du monterar det så att det inte läcker ut sand.
anstränga dig för hårt för att skada gängkoppens lock.

3. Vi måste vara uppmärksamma på dammrengöringen när som helst vid användning av utrustning, annars orsakar det dålig kontakt med vissa elektriska apparater
och påverkar den normala användningen

4. Sandlagringen bör inte vara mer än hälften av sandens volym
tanken för att uppnå bästa resultat.

5. Använd sand får inte återanvändas för att undvika blockering av luftvägen.

FCC-information

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i ett bostadshus
installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installerad och använd i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga

störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att
störningar kommer inte att uppstå i en viss installation. Om den här produkten orsakar
skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom
När produkten stängs av och slås på uppmanas användaren att försöka korrigera problemet.
störning genom en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som den är ansluten till
mottagaren är ansluten.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kastas med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 . PR Kina
E-post: support@vevor.com .

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien Importerad till

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikaner

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EG-representant

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

Tillverkad i Kina

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat: www.vevor.com/support

ZANDSTRAALKAST

MODEL: LZBP-VI

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs aan te bieden.
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, zijn slechts een schatting van de besparing die u mogelijk realiseert door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, onder deze aanduiding vallen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZANDSTRAALKAST

MODEL: LZBP-VI



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheidsinstructies



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Let op: Elke straalkast produceert een krachtige stroom schurende deeltjes. Om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen, dient u deze handleiding grondig te bestuderen alvorens deze straalkast te monteren, te bedienen of te onderhouden.

Lees de instructies aandachtig door voordat u het straalsysteem in gebruik neemt!

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel bij de operator en schade aan het straalsysteem.

1. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DIRECT NETVOEDING MET DE TRANSFORMATORSTEKKER.

WAARSCHUWING! Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de volgende elektrische instructies te lezen, te begrijpen en op te volgen.

U moet ervoor zorgen dat het risico op een elektrische schok tot een minimum wordt beperkt door de installatie van de juiste veiligheidsvoorzieningen. Een aardlekschakelaar (RCCB) moet in de hoofdverdeelkast worden opgenomen. We raden ook aan om een aardlekschakelaar (RCD) te gebruiken bij alle elektrische apparaten, met name draagbare apparatuur die is aangesloten op een stroomvoorziening die niet is beveiligd met een aardlekschakelaar.

U dient ook de volgende instructies met betrekking tot elektrische veiligheid te lezen en te begrijpen.

1.1 De Electricity At Work Act 1989 vereist dat alle draagbare elektrische apparaten, indien gebruikt op bedrijfsterreinen, minstens eenmaal per jaar worden getest door een gekwalificeerde elektricien met behulp van een draagbare apparatentester (PAT).

1.2. De Arbowet van 1974 stelt eigenaren van elektrische apparaten verantwoordelijk voor de veilige staat van het apparaat en de veiligheid van de gebruiker. Neem bij twijfel over elektrische veiligheid contact op met een gekwalificeerde elektricien.
elektricien.

1.3. U moet ervoor zorgen dat u:

ÿ Controleer de transformatorstekker, kabel en stekker op slijtage en beschadigingen om er zeker van te zijn dat alles veilig is voordat u de stekker op het lichtnet aansluit. Als er onderdelen versleten zijn, controleer dan of ze veilig zijn.

Gebruik de transformator NIET als deze beschadigd is en vervang deze onmiddellijk of neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.

ÿ Zorg ervoor dat kabels altijd beschermd zijn tegen kortsluiting en overbelasting.

ÿ Belangrijk: Controleer of de spanning die op de transformatorstekker staat aangegeven, overeenkomt met de spanning van de te gebruiken voeding.

ÿ Rol de kabel van de transformator af voordat u deze gebruikt.

× Probeer NIET de stekker van de transformator uit het stopcontact te trekken door aan de hendel te trekken. leiding.

× Gebruik GEEN ander type transformator met de kast.

× Probeer de transformatorstekker of het laadstation NIET te openen of te demonteren.

× Gebruik de transformatorstekker NIET om andere elektrische apparaten van stroom te voorzien.

× Zorg ervoor dat de transformator niet nat wordt en gebruik hem niet in natte of vochtige omstandigheden (uitsluitend voor gebruik binnenshuis).

WAARSCHUWING! Gebruik NOOIT een standaard 2-polige stekker of een ander type stekker in plaats van de transformatorstekker.

2 ALGEMENE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat u zich houdt aan de Arbo-voorschriften en de overheids- en lokale regelgeving met betrekking tot het gebruik van straalapparatuur bij het gebruik van deze apparatuur.
Maak uzelf vertrouwd met de toepassingen, beperkingen en potentiële gevaren die specifiek zijn voor de kast.

WAARSCHUWING! Koppel de kast los van de netvoeding en de luchttoevoer voordat u accessoires vervangt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

ÿ Zorg ervoor dat de kast in goede staat blijft. Vervang of repareer beschadigde onderdelen. Gebruik uitsluitend originele onderdelen. Niet-geautoriseerde onderdelen kunnen gevaarlijk zijn en de garantie ongeldig maken.

ÿ Plaats de kast op een geschikte werkplek en houd de ruimte schoon, opgeruimd en vrij van ongewenste materialen. Zorg voor voldoende verlichting.

ÿ Gebruik uitsluitend droge schuurmiddelen zoals glasparels, siliciumcarbide, aluminiumoxide en silicazand van bekende merken. Gebruik nooit vloeistoffen en meng nooit vloeistoffen met schuurmiddelen.
een ander medium in de unit.

WAARSCHUWING! Draag altijd goedgekeurde oog- of gezichts- en gehoorbescherming tijdens het gebruik.

het kabinet.

ÿ Houd het deksel van het apparaat gesloten en goed vastgezet tijdens gebruik.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de juiste bandenspanning wordt aangehouden en niet wordt overschreden.

ÿ Houd de straalmond altijd op het werkstuk gericht. Gebruik het spuitpistool nooit.
Gebruik de kast buiten het apparaat en altijd met het deksel gesloten.

ÿ Controleer regelmatig of de ventilatieopening aan de achterkant van de kast vrij is en niet verstopt is.
dat de kast geblokkeerd is en dat er voldoende ruimte is tussen de kast en de muur.

ÿ Zorg ervoor dat de vloer schoon is en vrij van gemorst straalmiddel. Draag antislipschoenen.
schoenen.

ÿ Trek slecht passende kleding uit. Verwijder stropdassen, horloges, ringen en andere losse sieraden.
en lang haar in bedwang houden en/of vastbinden.

ÿ Houd kinderen en niet-essentiële personen uit de buurt van de werkplek.

× Gebruik de kast NIET voor een taak waarvoor deze niet is ontworpen.

× Gebruik de kast NIET als er onderdelen beschadigd of ontbreken, aangezien dit
kan leiden tot falen en/of persoonlijk letsel.

× Gebruik de kast NIET met het bovenste toegangsluik (transparant bovenluik “1”)
open.

× Ga NIET op de kast staan.

× Zorg ervoor dat de kast niet nat wordt en gebruik hem niet op vochtige of natte plaatsen of in ruimtes waar
Er is condensatie.

× Gebruik de kast NIET wanneer u moe bent of onder invloed bent van
alcohol, drugs of verdovende middelen.

× Laat de kast NIET onbeheerd in werking achter.

ÿ Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet en de luchttoevoer wanneer het niet in gebruik is.

LET OP! Wij raden ten zeerste aan om een geschikt stofafzuigsysteem te gebruiken.
deze eenheid.

Als er geen stofafzuiging wordt gebruikt, kunnen materialen door de druk uit de voegen worden geperst.
Dit kan zich ophopen. Je kunt dit enigszins verlichten door de ronde afdeklaag te verwijderen.
plug in de linkerbovenhoek aan de achterkant van de tank, gezien vanaf de zijkant
voorkant. Dit is echter geen vervanging voor een geschikt stofafzuigsysteem.

Technische parameters

Spanning: 120V~60Hz / 220-240V~50Hz

Vermogen: 10W Druk: 4 kg

Zandkorrelgrootte: 100-120 mesh

Gebruik methode

1. Sluit elke buisaansluiting stevig aan.

2. Steek het netsnoer en de kabel van de voetschakelaar in elk stopcontact en sluit de apparaten aan.
voeding

3. Draai de doppen van de zandblikken los en giet het zand erin, tot ongeveer de helft van de
hoogte van de tank, anders wordt het effect van het zandstralen beïnvloed.

4. Trap het voetpedaal in, stel de drukregelaar in en de machine kan
Werking bij een druk hoger dan 4 kg. Stel de richtingsregelaar in.
links of rechts

5. Bij het reinigen van het linker zand van de machine, schroeft u het direct eronder los en tilt u het op.
Draai de machine omhoog, en het zand zal vanzelf uit het schroefgat stromen.

Storing en oplossingen

1. Het zand dat eruit komt is niet goed.

Controleer of de druk hoger is dan 4 kg en stel de drukregelaar zo nodig bij.

Controleer eerst of er niet te veel of te weinig zand in de tank zit.

Als de drukmeter druk aangeeft, maar de pen niet werkt, dan is dat het geval.

Als het vastzit, draai dan de vergrendeling van de pen vast om hem schoon te maken en ga er vervolgens op staan.

Zet de voetschakelaar op gas en draai tot slot de hoofdschakelaar dicht.

Waarschuwingen

1. Stopcontacten moeten stevig geaard zijn.

2. Draai bij het plaatsen van het deksel van de zandbak het deksel vast en zorg ervoor dat er geen zand lekt.

Te veel kracht uitoefenen kan de afdekking van de schroefdraad beschadigen.

3. We moeten tijdens het gebruik te allen tijde aandacht besteden aan het stofvrij maken van het apparaat.

apparatuur, anders kan dit leiden tot slecht contact met sommige elektrische apparaten.

en het normale gebruik beïnvloeden

4. De opslag van zand mag niet meer dan de helft van het volume van het zand bedragen.

tank om de beste resultaten te behalen.

5. Gebruikt zand mag niet opnieuw worden gebruikt om verstopping van de luchtweg te voorkomen.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd.

De persoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig verklaren.

apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de

aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die

kan ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door

De partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig verklaren.

product.

Let op: dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een bepaalde klasse.

B digitaal apparaat conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om

redelijke bescherming bieden tegen schadelijke inmenging in een woonomgeving

installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet

Bij installatie en gebruik volgens de instructies kan dit schadelijke gevolgen hebben.

storing van radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat

In een specifieke installatie zal geen storing optreden. Als dit product toch storingen veroorzaakt,

schadelijke interferentie met radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door

Door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem op te lossen.

inmenging door een of meer van de volgende maatregelen.

• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.

• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

• Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het apparaat is aangesloten.
De ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn.

2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak.

geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld bij het afval.

Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires.

Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn mogelijk niet geschikt voor consumptie.

weggegooid met het normale huisvuil, maar moet wel naar een inzamelpunt worden gebracht.

Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000. PR China
E-mail: support@vevor.com.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australië.

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse vertegenwoordiger

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited, Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX, H2YHUK@gmail.com, Tel.: +44 07514-677868

EC-VERTEGENWOORDIGER

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

Gemaakt in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat: www.vevor.com/support